



Domofony GSM

Bezpośredni importer



Zdalnie sterowany przełącznik
przez sieć GSM z telefonu komórkowego
z powiadomieniem alarmowym SMS

Jedno wyjście NO/NC zdalnie sterowane przez zatelefonowanie.
Zdalnie zarządzanie urządzeniem i zmiana numerów uprawnionych do przełączania.
Dodatkowe wejście alarmowe do powiadomień SMS.

Zastosowanie:

- ogrzewanie
- klimatyzacja

- oświetlenie
- sterowniki bram
- sterowniki rolet
- restarter sprzętu sieciowego: AP, router, switch, modem, serwer
- instalacje nawadniające itd.

Napięcie zasilania: 9 - 16 V

Średni pobór prądu: w trybie czuwania do 35 mA; tryb pracy do 350 mA.

Zakres temperatur: od -30 do +50.

Obciążenie przekaźnika do 0,5A max napięcie do 60V.

Wymiary (bez anteny): 59x91x23 mm.

Ilość numerów uprawnionych do sterowania - ograniczona pojemnością karty SIM

Diody LED:

Zielona - poziom sygnału.

Czerwona - status urządzenia

Konfiguracja polega na wpisaniu na kartę SIM numerów telefonów uprawnionych do sterowania przełącznikiem.

Zmiana stanu wejścia alarmowego (zwarcie i rozwarcie) może wysyłać SMS na numer administratora.

Gwarancja 24 miesiące realizowana w Polsce.

Faktura VAT na żądanie.

Wysyłka kurierem natychmiast po wpłacie.

Zawartość opakowania:

1. Przełącznik
2. Antena
3. Instrukcja w jęz. polskim
4. Karta Gwarancyjna 2 lata